

Коммерческое предложение от 03.07.2025

Наименование товара: **ИБП СИПБЗКА.8-11 онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-sipb3ka-8-11-onlayn-dvoynogo-preobrazovaniya-s-vstroennymi-akkumulyatorami>



Описание

- Онлайн ИБП СИПБЗКА.8-11 двойного преобразования полной мощностью 3000 ВА с встроенными аккумуляторами.
- Выходной коэффициент мощности 0,8.
- Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 3U.
- Подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы.
- Внутренний слот для установки SNMP-карты. Подключение Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы
Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков
Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости Управление Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232 Внутренний слот для карт SNMP Настраиваемый порт аварийного отключения (EPO) Дополнительный интерфейс "сухие" контакты (опционально) Установка и эксплуатация Универсальная установка в 19 стойку или на пол Режим высокой

эффективности для экономии электроэнергии (ECO режим) Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	440x520x131
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	(50% и 100% нагрузка) 11 / 4 минут
КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети
Масса, кг	26
Мощность, ВА	3000
Мощность, кВт	2.4
Относительная влажность, %	0 ~ 95 %
Разъёмы	Тип входного соединения
Гарантия	24 месяца
Уровень шума, dB	менее 55дБ
Напряжение цепи постоянного тока, В	72
Входная частота, Гц	45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц)
Форма выходного сигнала	онлайн ИБП с чистой синусоидой на выходе
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	115 ~ 295
Ток заряда, А	1 ампер
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 2 %
Выходная частота, Гц	(режим работы от АКБ) 50 или 60 Гц ±0.2 Гц
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	220 В (опционально 208, 230, 240 В)
Дисплей	Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Способ размещения	Стойечный / Напольный

Системы защиты	Защита батарей
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Байпас	Есть
Мощность, кВт	2.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.