

Описание товара ИБП HT - 1110S



Описание

- ИБП переменного тока Штиль HT1110S - онлайн- источник бесперебойного питания UPS с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. HT1110S мощностью 10 кВА и выходным напряжением 220В - высококачественный и компактный блок питания с максимальной степенью готовности и надежности. Данная модель UPS предназначена для защиты и обеспечения работы в автономном режиме компьютеров и периферии, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения и т.д. ИБП HT1110S оснащен встроенными АБ 16x12В 7Ач для обеспечения автономной работы.
- Предусмотрены функции «холодного» старта и аварийного отключения ЕРО. ИБП HT1110S оптимален для регионов, где электропитание нестабильно.
- Данная модель со встроенным батарейным отсеком гарантированно обеспечит питание в течение нескольких минут.
- Обычно этого времени достаточно, чтобы запустить резервный генератор. ИБП HT1110S оснащен ЖК-дисплеем с отображением режима работы, аварийных ситуаций и неисправностей.
- На задней панели ИБП находятся порт RS-232 и универсальный слот для подключения коммуникационных плат и интерфейсов. Одним из преимуществ HT1110S является возможность параллельного подключения ИБП до 3 шт.
- , что значительно повышает мощность и надежность системы бесперебойного питания.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 250, глубина 526, высота 640
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	□5
КПД не менее, %	93

Масса, кг	12
Мощность, ВА	10000
Мощность, кВт	7
Относительная влажность, %	до 95% без конденсации
Разъёмы	Розетки
Гарантия	24
Уровень шума, dB	меньше 45
Напряжение цепи постоянного тока, В	192
Входная частота, Гц	50±10% / 60±10%(настраиваемая величина)
Форма выходного сигнала	Синус
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Диапазон входных напряжений(предельный), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Процент отклонения выходного напряжения, %	0.2
Выходная частота, Гц	50±0.2□/ 60±0.2□ (при работе от аккумуляторов) (настраиваемая величина)
Выходное напряжение, В	220±2%/230±2%/240±2% (настраиваемая величина)
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	7
Количество подключаемых батарей	16
Системы защиты	Низкое напряжение на аккумуляторах, перегрузка ИБП, защита от короткого замыкания на выходе и защита от перегрева ИБП
Тип подключаемых аккумуляторов	AGM
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.