

Описание товара Ресанта АСН-3000/3-ЭМ



Описание

- Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-3000/1-ЭМ производит переключение многоступенчатого автотрансформатора при помощи электромагнитных реле.
- Это позволяет обеспечить стабилизацию напряжения на уровне 220 В с отклонением не более 2%.
- Входные значения могут колебаться от 140 до 260 В.
- Максимальная мощность по входу не выше 3 кВт, КПД на уровне 97%.
- Габаритные размеры корпуса 310х235х215 мм, масса 13 кг.

Характеристики

Вурасс	есть
Активная мощность	3 кВт
Влажность окружающей среды	80% (макс)
Входная частота	50-60 Гц
Входное рабочее напряжение	140-260 В
Выходное напряжение	216-224 В
Габариты, ШхВхГ	490х170х330 мм
Защита	от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения
Клеммы	есть
КПД	97%

Отображение информации	стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение)
Размещение	напольное
Скорость стабилизации	10 В/с
Тип входного напряжения	трехфазное (380 В)
Точность стабилизации	2%
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Тип стабилизатора	электромеханический
Рабочая температура	0 *С – 45 *С
Класс защиты	IP20

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.