

Описание товара Напольный ИБП GMUPS

Control 8000/31/V1



Характеристики

Полная мощность	8 кВА
Активная мощность	6.4 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	180 В
Макс. входное напряжение	264 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Общее количество выходных розеток	2 Шт
Количество аккумуляторов	1 Шт
Модель	GMUPS Control 8000/31/V1
Номинальное входное напряжение	Переменное 220/230/240 В, 1 фаза или 380/400/415 В, 3 фазы с нейтралью
Номинальный диапазон входного напряжения	180 - 264 В
Входной коэффициент мощности	0.97
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц

Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 7 %
Тип входного соединения	Клеммная колодка
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	меньше 3% при линейной нагрузке /
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	до 125% — 1 мин, 150% — 4 с, > 150% — 0.5 с
КПД в режиме работы от электросети	98 %
Тип выходного соединения	2 розетки
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	180—264 В (по выбору в режимах ECO Mode и Smart Active)
Диапазон частот байпас	50/60 Гц ± 5%
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Время автономной работы (100% нагрузка)	6 мин
Время перезаряда	6—8 ч
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	меньше 95%, без конденсации
Уровень шума	45 дБ

Габаритные размеры ИБП	282x785x61 мм
Масса	94 кг
Безопасность	EN 62040-1 и директива 2006/95/EL, ЭМС
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.